

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Южно-Уральский государственный колледж»**

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ «ЮУГК»

В.Г.Лапин
« 14 » декабря 2022 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
при работе на шлифовальных и полировочных станках
ИОТ- 041 - 2022**

г. Челябинск
2022

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на шлифовальных и полировочных станках

1. Общие требования безопасности перед началом работы

1.1. Привести в порядок рабочую одежду: застегнуть или подвязать обшлага рукавов, надеть головной убор, женщины должны убрать волосы под косынку, повязанную без свисающих концов.

1.2. Принять станок: проверить хорошо ли убраны станок и рабочее место; ознакомиться с имевшими неполадками в работе станка и с принятыми мерами по их устранению.

1.3. Визуально проверить исправность: токоведущих частей электрической аппаратуры (пускателей, рубильников, трансформаторов, кнопок).

1.4. Наличие заземляющих устройств.

1.5. Устройство для крепления инструмента и защитных устройств (кожух ограждения), обрабатывающего, измерительного, крепежного инструмента и приспособлений, и разложить их в удобном для работы порядке.

1.6. Проверить на холостом ходу станка центричность круга и шпинделя (отсутствие биения).

2. Требования безопасности во время работы

2.1 Работать только на станках, к которым есть допуск, и выполнять работу, которая поручена инженерно – педагогическим работником.

2.2. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе.

2.3. Без разрешения инженерно- педагогическим работникам не доверять свой станок другому обучающемуся.

2.4. Содержать в чистоте рабочее место всей смены и не загромождать его деталями, заготовками, мусором и т.д.

2.5. Необходимо остановить станок и выключить электродвигатель при:

- уходе от станка, даже если на короткое время,
- перерыве в подаче электроэнергии,
- уборке, смазке, чистки станка,
- обнаружении неисправности в оборудовании,
- подтягивании болтов, гаек и других соединительных деталей станка.

2.6. Опираться на станок во время его работы и позволять это делать другим.

2.7. Прикасаться к токоведущим частям электрооборудования, клеммам и электропроводам, в необходимых случаях – обращаться к электромонтёру.

2.8. Принимать пищу у станка.

2.9. Оставлять свою одежду на рабочем месте.

3. Требования безопасности в аварийных случаях

3.1. При возникновении аварийных ситуаций: появление дыма, чрезмерного нагрева оборудования, сильной вибрации необходимо отключить станок и если самостоятельно устранить неисправность невозможно. Поставить в известность администрацию колледжа.

3.2. При возникновении пожара необходимо:

- немедленно сообщить в пожарную охрану, инженерно-педагогическому работнику, администрации колледжа.
- принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей,
- приступить к тушению пожара своими силами, имеющимися средствами пожаротушения,
- встретить прибывающие пожарные подразделения, информировать их о месте пожара, наличие в здании людей, пожароопасных веществ и материалов.

3.3. Если на металлических частях станка обнаружено напряжение (ощущение тока) – электродвигатель работает на две фазы(гудит), заземляющий провод оборван.

3.4. Необходимо остановить станок и немедленно доложить инженерно – педагогическому работнику о неисправности электрооборудования.

3.5. При поражении человека электрическим током необходимо быстро отключить электроустановку или провода, которых касается пострадавший (предварительно примять меры, предупреждающие его падения с высоты), а в случае невозможности этого перерубить провода инструментом с изолированными ручками или отделить пострадавшего от токоведущих частей сухим, не проводящим ток предметом (доска, палка, одежда и т.д.). После этого, пострадавшему необходимо производить искусственное дыхание до приезда «скорой помощи»

3.6. Если во время работы произошел несчастный случай или авария, необходимо оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача доложить о случившемся. инженерно – педагогическому работнику, и принять необходимые меры по сохранению обстановки несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью для здоровья и жизни людей.

4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. Выключить станок и отключить местное освещение.

4.2. Привести в порядок рабочее место:

- убрать со станка инструмент, приспособления,
- очистить станок от грязи, вытереть и смазать трещицеся части станка,
- аккуратно сложить готовые детали и заготовки.

- 4.3. Убрать инструмент в отведенное для него место.
- 4.4. Спецодежду и средства защиты сдать на хранение.
- 4.5. Вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом.

Разработал:

специалист по охране труда



Б.М. Уфимцев

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Южно-Уральский государственный колледж»**

К ПРИКАЗУ от 18.03.2022 г. № 227/к

Об изменениях и дополнениях к инструкции
по охране труда ИОТ № 041-2022,
согласно приказа Минтруда РФ от
29.10.2021года, № 772, во исполнение
приказа директора ГБПОУ «ЮУГК» от
18.03.2022 года № 227 /к

Раздел 1. Общие требования охраны труда.

1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
2. Выполнять требования режима рабочего времени и времени отдыха.
3. Знать (при наличии) перечень вредных и опасных производственных факторов.
4. Пользоваться спец одеждой, спец обувью и другими СИЗ согласно единым нормам и норм выдачи СИЗ колледжа.
5. Соблюдать правила личной гигиены и эпидемиологические нормы.

Раздел 2. Требования охраны труда перед началом работы.

1. Подготовить рабочее место в установленном порядке.
2. Проверить исходные материалы.
3. Проверить СИЗ перед использованием. (при наличии)
4. Убедиться в исправности оборудования, аппаратуры, инструмента, приборов.

Раздел 3. Требования охраны труда во время работы.

1. Применять безопасные способы, приемы работ и обращения с исходными материалами.
2. Соблюдать безопасное содержание рабочего места.
3. Использовать СИЗ по назначению (при наличии).

Раздел 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

1. Извещать руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью работающих, о произошедших несчастных случаях и микротравмах в установленном порядке.
2. Знать перечень возможных аварийных ситуаций и их причинах, исходя из оценки профессиональных рисков.
3. Оказать, при необходимости, первую помощь пострадавшим.
4. Действовать во время аварий по нормативным регламентам.

Раздел 5. Требования охраны труда по окончанию работы.

1. Производить передачу смены в установленном порядке (при наличии передачи смены)
2. Соблюдать порядок отключение и остановки оборудования, приборов, машин.
3. Убрать отходы с рабочего места.
4. Соблюдать правила личной гигиены.
5. Известить руководителя о недостатках по охране труда, возникших в течении работы.

**Внимание! Ответственным по ОТ, руководителям подразделений.
При проведении инструктажей и обучения доводить до подчинённых конкретную информацию на рабочих местах по перечисленным разделам.**

Специалист по ОТ

Уфимцев. Б.М.